

myQ Starter Kit 830REV*

myQ Starter Kit 830REV

myQ Starter Kit 830REV

myQ Starter Kit 830REV

myQ Starter Kit 830REV

myQ Starter Kit 830REV

myQ Starter Kit 830REV

myQ Starter Kit 830REV

* For GB (UK, NI) specific information on national regulations and requirements see English part of the manual.

The Internet Gateway can only be used with myQ Chamberlain operators.

Before starting you MUST have

- a router
- active internet connection
- a free "Ethernet" terminal on your router
- internet gateway serial number (on the backside of the device)
- a pair of photocells delivered with the device must be connected to the garage door opener in order to be able to use all features of this kit

WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH consider the following notes:


- The Chamberlain Internet Gateway MUST ONLY be installed with sectional doors.
- Never allow children playing with the garage door, the remote control, wall-switches or any other accessories.
- Operate the garage door only when it is technically faultless and the door area is free of obstructions or people.
- This product allows operating the garage door without visual control. Therefore the door may execute unexpected travels. Never pass through a closing garage door.
- For residential use only. Only instructed people may use this product.
- Some parts of the car (doors, trunk lids) may extend into the travel path and cause serious damage to the garage door and/or the car.
- The serial number on the backside of this device is for your personal use only. Save this number from others.
- For installation or maintenance work on the device, the plug connection must be easily ACCESSIBLE at all times. Never work on the device when it is connected to the mains supply.

Content

- Internet Gateway
- photocells
- Ethernet cable
- Power supply unit 230VAC/5VDC

1. CONNECT

Connect the provided ethernet cable to router. Connect power to the internet gateway. When the internet gateway connects to the internet, the green light will stop blinking and will light solid.



2. CREATE AN ACCOUNT

Download the myQ App on the App Store or Google Play. Go to "Register" and create an account. If you already have an account, use your username and password.



3. REGISTER THE INTERNET GATEWAY

Select Internet Gateway from the list. Enter the Serial Number located on the bottom of the Internet Gateway when prompted.

4. ADD MYQ DEVICES

Choose a device and follow the instructions on the app. Note: After you add a device, the blue light on the internet gateway will appear and stay on.

Need Help?

info@chamberlain.com

Technical Data 830REV

Power supply: 230V / 50Hz / 5VDC
Transmission power: <10 mW
Operating Frequency: 865.1 MHz / 856.8 MHz / 866.6 MHz
Connection: Ethernet

Technical Data 771REV

Safety class: IP44
Temperature range: -40°C +60°C
Current consumption: max. 20mA
Range: 10m

Disposal

Our electrical and electronic equipment may not be disposed of with household waste and must be disposed of after use properly in accordance with WEEE Directive EU: 2012/19/EU; GB UK(NI): SI 2012 nr. 19 on waste electrical and electronic equipment in order to ensure that materials are recycled. Collecting waste electrical equipment separately means environmentally-friendly disposal and is completely free of charge for the consumer. WEEE-Reg.-Nr. in Germany: DE66256568.

Any waste packaging left over with the end consumer must be collected separately from mixed waste, in accordance with the Directive. Packaging may not be disposed of with household waste, organic waste or in nature. Packaging material must be separated according to its material and disposed of in the recycling containers provided and in certain council recycling bins..

Hereby, Chamberlain GmbH declares that the radio equipment type 830REV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/114ADOC-830REV-830REV-01-A-2021.pdf>

Der Internet Gateway ist nur mit myQ Chamberlain Antrieben verwendbar.

Bevor Sie beginnen benötigen Sie

- einen Internet Router
- eine aktive Internetverbindung
- einen freien „Ethernet“ Anschluss an Ihrem Router
- Seriennummer der Internet Schnittstelle, im folgenden "Gateway" genannt (Auf der Rückseite des Gerätes).
- die bei diesem Kit mitgelieferte Lichtschranke muss an den Garagentorantrieb angeschlossen sein, damit alle Funktionen dieses Kits nutzbar sind.

WARNUNG

Um schwere oder tödliche Unfälle durch ein sich schließendes Garagentor zu vermeiden beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:


- Nur für Sektionaltore!
- Erlauben Sie Kindern niemals mit dem Garagentor, der Fernbedienung, Wandschaltern oder anderem Zubehör zu spielen.
- Betätigen Sie das Garagentor nur wenn es technisch in Ordnung ist und sich niemand unter dem Tor aufhält.
- Dieses Produkt erlaubt die Bedienung des Garagentores ohne das Garagentor sehen zu können. Das Tor könnte sich deshalb unerwartet bewegen. Niemals unter einem sich bewegenden Garagentor hindurchgehen.
- Nur für den privaten Gebrauch durch Personen die in der Benutzung unterwiesen wurden.
- Offene Fahrzeughüren (Kofferraum) können in den Laufweg des Garagentores hineinragen und schwere Schäden am Tor oder Fahrzeug verursachen.
- Die Seriennummer auf der Rückseite der Internet Schnittstelle "Gateway" ist nur für Sie persönlich. Unbefugte dürfen nicht in den Besitz der Seriennummer gelangen!
- Für Installations- oder Wartungsarbeiten am Gerät muss der Steckanschluss jederzeit leicht ZUGÄNGLICH sein. Niemals unter Spannung am Gerät arbeiten.

Lieferumfang

- Internet Schnittstelle "Gateway"
- Lichtschranke
- Ethernet-Kabel
- Netzteil 230VAC/5VDC

1. ANSCHLUSS

Das mitgelieferte Ethernet Kabel mit dem Router verbinden. Das Netzteil mit dem Stromnetz und der Internet-Schnittstelle "Gateway" verbinden. Beobachten Sie die grüne LED an der Internet Schnittstelle "Gateway". Sobald diese konstant leuchtet, ist eine Verbindung mit dem Server erfolgreich zustande gekommen.



2. ANMELDEN

Laden Sie die myQ App im App Store oder Google Play herunter. Gehen Sie zu „Registrieren“ und erstellen Sie ein Konto. Wenn Sie bereits einen Login besitzen, melden Sie sich mit ihrem Usernamen und Passwort an.



3. REGISTRIEREN

Wählen Sie das Internetgateway aus der Liste. Tragen Sie die auf der Rückseite des „Gateway“ befindliche Seriennummer ein sobald Sie aufgefordert werden.

4. MyQ KOMPATIBLE GERÄTE ANLERNEN

Wählen Sie ein Gerät aus und folgen Sie den Anweisungen der App. Hinweis: Nachdem Sie ein Gerät hinzugefügt haben, leuchtet das blaue Licht am Internet-Gateway auf und bleibt eingeschaltet.

Brauchen Sie Hilfe?

info@chamberlain.com

Technische Daten 830REV

Netzteil: 230V / 50Hz / 5VDC
Sendeleistung: <10 mW
Betriebsfrequenz: 865.1 MHz / 856.8 MHz / 866.6 MHz
Anschluss: Ethernet

Technische Daten 771REV

Schutzklasse: IP44
Temperaturbereich: -40°C +60°C
Temperaturbereich: max. 20mA
Reichweite: 10m

Entsorgung

Unsere elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden und müssen gemäß der WEEE Richtlinie 2012/19/EU, über Elektro-Altgeräte nach Verwendung ordnungsgemäß entsorgt werden, um eine Wiederverwertung von Materialien zu gewährleisten. Die getrennte Erfassung von Elektro-Altgeräten führt zu einer umweltgerechten Entsorgung und ist für den Verbraucher vollkommen kostenfrei. WEEE-Reg.-Nr. in Deutschland: DE66256568.

Beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallende Verpackungen müssen einer vom gemischten Abfall getrennten Sammlung, gemäß der Richtlinie, zugeführt werden. Verpackungen dürfen nicht im Restmüll, der Biotonne oder gar in der Natur entsorgt werden. Die Verpackungsmaterialien müssen, je nach Material, getrennt und in dafür vorgesehenen Recyclingbehältern, sowie in einigen Kommunen in Wertstofftonnen, entsorgt werden.

Hiermit erklärt Chamberlain GmbH dass der Funkanlagentyp 830REV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgender Internetadresse verfügbar: <https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/114ADOC-830REV-830REV-01-A-2021.pdf>

La passerelle Internet ne peut être utilisée qu'avec les opérateurs myQ Chamberlain.

Avant de commencer vous avez besoin

- d'un routeur Internet
- d'une connexion Internet active
- d'un port Ethernet libre sur votre routeur du numéro de série de l'interface Internet Passerelle (au dos de l'appareil).
- d'une barrière photoélectrique branchée à l'entraînement de la porte de garage. Si aucune barrière photoélectrique n'est raccordée, seule l'ouverture de la porte de garage est possible.

AVERTISSEMENT

Pour éviter les accidents graves ou mortels provoqués par la fermeture de la porte de garage :


- Uniquement pour portes sectionnelles !
- Ne laissez jamais jouer des enfants avec la porte de garage, la télécommande, les commutateurs muraux ou d'autres accessoires.
- N'actionnez la porte de garage que si son état technique est irréprochable et que personne ne se trouve sous la porte.
- Ce produit permet la commande de la porte de garage sans que la porte ne soit visible. La porte peut donc se déplacer inopinément. Ne jamais franchir une porte de garage en mouvement.
- Destiné exclusivement aux utilisateurs particuliers instruits dans la commande de la porte.
- Les portes de véhicules ouvertes (hayon) peuvent dépasser dans la zone de course de la porte de garage et provoquer des dommages importants sur la porte ou le véhicule.
- Le numéro de série au dos de l'interface Internet (passerelle) est destiné à vous personnellement. Ne pas communiquer le numéro de série à des personnes non autorisées !
- S'assurer de toujours pouvoir ACCÉDER facilement à la prise de courant lors de la réalisation de travaux d'installation et de maintenance sur l'appareil. Ne jamais effectuer des travaux sur l'appareil lorsque celui-ci est sous tension.

Contenu de la livraison

- Interface Internet (passerelle)
- barrière photoélectrique
- câble Ethernet
- bloc d'alimentation 230VCA/5VCC


1. RACCORDEMENT

Reliez le câble Ethernet fourni au routeur. Reliez le bloc d'alimentation et l'interface Internet (passerelle) au moyen du câble. Observez la LED verte sur l'interface Internet (passerelle). Dès qu'elle s'allume en continu, la connexion avec le serveur a été établie.



2. INSCRIPTION

Téléchargez l'application myQ sur l'App Store ou Google Play. Cliquez sur „S'inscrire“ et créez un compte. Si vous êtes déjà inscrit, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.



3. ENREGISTREMENT

Saisissez le numéro de série de l'interface Internet (passerelle - au dos de l'appareil) dès que vous y êtes invité.

4. APPRENTISSAGE DES APPAREILS COMPATIBLES AVEC MyQ

Sélectionnez un appareil et suivez les instructions de l'application. Remarque: Après avoir ajouté un appareil, le voyant bleu de la passerelle Internet s'allume et reste allumé.

Vous avez besoin d'aide?

info@chamberlain.com

Caractéristiques techniques 830REV

L'alimentation électrique: 230V / 50Hz / 5VDC
Puissance de transmission:<10 mW
Fréquence d'exploitation: 865.1 MHz / 856.8 MHz / 866.6 MHz
Connexion: Ethernet

Caractéristiques techniques 771REV

Degré de protection : IP44
Plage de température : -40°C +60°C
Consommation : max. 20mA
Portée : 10m

Elimination

Nos appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers et doivent être correctement éliminés après utilisation conformément à la directive WEEE 2012/19/UE, sur les déchets d'appareils électriques et électroniques afin de garantir le recyclage des matériaux. La collecte séparée des déchets d'appareils électriques, entièrement gratuite pour le consommateur, permet une élimination dans le respect de l'environnement. WEEE-Reg.-Nr. en Allemagne : DE66256568.

Les emballages générés comme déchets par les consommateurs finaux privés doivent être envoyés à la collecte séparée des déchets mélangés, conformément à la directive. Les emballages ne doivent pas être jetés dans les déchets résiduels, organiques ou même dans la nature. En fonction des matériaux, les matériaux d'emballage doivent être éliminés séparément et dans des conteneurs de recyclage prévus à cet effet, et dans des bacs de recyclage pour certaines municipalités.

Le soussigné, Chamberlain GmbH, déclare que l'équipement radio-électrique du type 830REV est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/114ADOC-830REV-830REV-01-A-2021.pdf>

De Internet Gateway kan alleen worden gebruikt met myQ Chamberlain operators.

Voorealer u begint hebt u nodig

- d'un internetrouter
- Een actieve internetverbinding
- Een vrije „Ethernet“-aansluiting op uw router
- Serienummer van de internetinterface „Gateway“ (op de achterzijde van het apparaat).
- Een foto-elektrische beveiliging, aangesloten op de garagepoort-aandrijving. Is er geen fotoelektrische beveiliging aangesloten, dan kan de garagepoort enkel worden geopend.

WAARSCHUWING

Om zware of dodelijke ongevallen door een sluitende garagepoort te vermijden:


- Enkel voor sectiepoorten!
- Laat kinderen nooit spelen met de garagepoort, de afstandsbediening, wandschakelaars of andere accessoires.
- Bedien de garagepoort enkel wanneer ze technisch in orde is en er zich niemand onder de poort bevindt.
- Met dit product kan de garagepoort worden bediend zonder dat u de garagepoort kunt zien. De poort kan dan ook onverwacht bewegen. Loop nooit onder een bewegende garagepoort.
- Enkel voor privégebruik door personen die instructies hebben gekregen over het gebruik.
- Open voertuigdeuren (kofferruimte) kunnen in de loopweg van de garagepoort terechtkomen en zware schade aan de poort of het voertuig veroorzaken.
- Het serienummer op de achterkant van de internetinterface (Gateway) is enkel voor u persoonlijk. Onbevoegden mogen het serienummer niet in handen krijgen!
- Voor installatie- of onderhoudswerkzaamheden moet de steek-aansluiting steeds makkelijk TOEGANKELIJK zijn. Nooit onder spanning aan het apparaat werken.

Geleverd pakket

- Internetinterface (Gateway)
- fotoelektrische beveiliging
- Ethernet-kabel
- voeding 230VAC/5VDC


1. AANSLUITING

De meegeleverde Ethernet-kabel met de router verbinden. De voeding en internetinterface (Gateway) verbinden met de kabel. Kijk naar de groene LED op de internetinterface (Gateway). Zodra deze constant brandt, is er met succes een verbinding met de server gemaakt.



2. NLOGGEN

Download de myQ App uit de App Store of Google Play. Ga naar „Registren“ en maak een account aan. Als u al een login heeft, log dan in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.



3. ENREGISTREMENT

Selecteer de internetgateway uit de lijst. Voer het serienummer op de achterkant van de „Gateway“ in wanneer daarom wordt gevraagd.

4. LESGEVEN IN MyQ-COMPATIBELE APPARATEN

Selecteer een apparaat en volg de instructies van de app. Opmerking: Nadat u een apparaat hebt toegevoegd, brandt het blauwe lampje bij de internetgateway en blijft branden.

Hulp Nodig ?

info@chamberlain.com

Technische gegevens 830REV

Voeding: 230V / 50Hz / 5VDC
Zendvermogen: <10 mW
Werkfrequentie: 865.1 MHz / 856.8 MHz / 866.6 MHz
Aansluiting: Ethernet

Technische gegevens 771REV

Beschermingsklasse: IP44
Temperatuurbereik: -40°C +60°C
Stroomverbruik: max. 20mA
Bereik: 10m

Verwijdering

Onze elektrische en elektronische apparaten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid en moeten na gebruik op de juiste manier worden afgevoerd in overeenstemming met de WEEE-richtlijn 2012/19 / EU, betreffende afgedankte elektrische apparatuur uit zorg voor hergebruik van materialen. De gescheiden inzameling van oude elektrische apparaten leidt tot een milieuvriendelijke afvoer en is voor de consument geheel gratis. WEEE-Reg.-Nr. in Duitsland: DE66256568.

Verpakkingen die als afval bij particuliere eindgebruikers terecht komen, moeten conform de richtlijn gescheiden van het gemengd afval worden ingezameld. Verpakkingen mogen niet verwijderd worden via het restafval en de GFT-bak of in de natuur terecht komen. Afhandeling van het materiaal moet het verpakkingsmateriaal gescheiden en in daarvoor bestemde recyclingbakken of, in sommige gemeenten, in afvalbakken worden afgevoerd.

Hierbij verklaar ik, Chamberlain GmbH, dat het type radioapparatuur 830REV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/114ADOC-830REV-830REV-01-A-2021.pdf>

Internet Gateway kan kun bruges med myQ Chamberlain operatører.

Før du begynder du skal bruge

- En internet-router
- En aktiv internetforbindelse
- En fri „Ethernet“ port på din router Serienummeret for internet interface „Gateway“ (på enhedens bagside).
- En lyskranke der er forbundet til garageportens automatik. Er der ikke tilsluttet en lyskranke, kan garageporten kun åbnes.

⚠ ADVARSEL

For at undgå alvorlige skader eller dødsfald på grund af en lukkende garageport:


- Kun for sektionsporte!
- Lad aldrig børn lege med garageporten, fjernbetjeningen, vægkontakterne eller andet tilbehør.
- Betjen kun garageporten når den teknisk er i orden og der ikke opholder sig nogen under porten.
- Dette produkt gør det muligt at betjene garageporten uden at kunne se den. Porten vil derfor uventet kunne bevæge sig. Gå aldrig under en garageport i bevægelse.
- Kun til privat brug og for personer der er uddannet i at bruge den.
- Åbne bildøre (bagagerum) kan stikke ud i garageportens løbebane og forårsage alvorlig skade på porten eller på bilen.
- Serienummeret på bagsiden af internet interfacen (Gateway) er kun for dig personligt. Uvedkommende må ikke få serienummeret!
- Til installations- eller vedligeholdelsesarbejder på enheden, skal stiktilslutningen være let TILGÆNGELIG. Arbejd aldrig på enheden under spænding.

Leveringsomfang

- Internet interface (Gateway)
- lyskranke
- Ethernet-kabel
- strømadapter 230VAC/5VDC

1. TILSLUTNING

Forbind den medleverede Ethernet-ledning med routeren. Med ledningen forbindes netdelen og internet interfacen (Gateway). Hold øje med den grønne LED på internet interfacen (Gateway). Når denne lyser konstant er forbindelsen til serveren oprettet.



2. OPRET EN KONTO

Download myQ-appen i App Store eller Google Play. Gå til „Registretr“ og opret en konto. Hvis du allerede har en konto, skal du bruge dit brugernavn og din adgangskode.



3. REGISTRER INTERNET GATEWAY

Vælg internet-gateway fra listen.

Indtast serienummeret placeret i bunden af internetgatewayen, når du bliver bedt om det..

4. TILFØJ MyQ-ENHEDER

Vælg en enhed, og følg instruktionerne på appen. Bemærk: Når du har tilføjet en enhed, lyser det blå lys på internetgatewayen og forbliver tændt.

Hjælp?

info@chamberlain.com

Tekniske data 830REV

Strømforsyning:	230V / 50Hz / 5VDC
Sendeeffekt:	<10 mW
Driftsfrekvens:	865.1 MHz / 856.8 MHz / 866.6 MHz
Forbindelse:	Ethernet

Tekniske data 771REV

Beskyttelses klasse:	IP44
Temperaturområde:	-40°C +60°C
Energiforbrug:	maks. 20mA
Område:	10m

Bortskaffelse

Vores elektriske og elektroniske apparater må ikke bortskaffes med husholdningsaffald og skal i henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EU, om gamle elektroniske apparater bortskaffes korrekt efter anvendelse, så en genanvendelse af materialerne garanteres. Den særskilte indsamling af gamle elektroniske apparater medfører en miljøforsvarlig bortskaffelse og er fuldstændig gratis for forbrugeren. WEEE-reg.-nr. i Tyskland: DE66256568.

Emballage, der opstår som affald hos private slutbrugere, skal indsamles separat fra det blandede affald i overensstemmelse med direktivet. Emballage må ikke bortskaffes i restaffald, bio-/madaffald eller i naturen.

Emballagematerialer skal, afhængigt af materiale, adskilles og bortskaffes i genanvendelsesbeholdere, eller i nogle kommuner på genbrugspladser/ genanvendelsescontainere.

Hermed erklærer Chamberlain GmbH, at radioudstyrstypen 830REV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internet-adresse: <https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/114ADOC-830REV-830REV-01-A-2021.pdf>

Internett-gatewayen kan bare bruges med myQ Chamberlain stasjoner.

Før du starter du trenger

- En internett-ruter
- En aktiv internettforbindelse
- En fri „Ethernet“ tilkobling på din ruter Serienummer til internett grensesnitt „Gateway“ (på baksiden av apparatet).
- En lysport, koblet til garasjeportmotoren. Dersom det ikke er tilkoblet lysport, kan garasjeporten kun åpnes.

⚠ VARNING

For å unngå alvorlige eller dødelige ulykker forårsaket av en garasjeport som lukkes:


- Kun for seksjonsporter!
- Barn må aldri tillates å leke med garasjeporten, fjernbetjeningen, veggbryterne eller annet tilbehør.
- Garasjeporten må kun betjenes når den er teknisk i orden og ingen oppholder seg under porten.
- Dette produktet tillater betjening av garasjeporten mens denne er utenfor synsvinkel. Porten kan derfor uventet starte å bevege seg. Gå aldri under en garasjeport som er i bevegelse.
- Kun for privat bruk av personer som er blitt undervist i bruken.
- Åpne bildører (bagasjerom) kan stikke ut i løpebanen til garasjeporten og føre til alvorlige skader på porten eller kjøretøyet.
- Serienummeret på baksiden av internett grensesnittet (Gateway) er kun ment for deg. Uvedkommende må ikke få tak i serienummeret!
- For installasjons- og vedlikeholdsarbeid må stikkkontakten til enhver tid være lett TILGJENGELIG. Det må aldri arbeides med penning på apparatet.

Leveringsomfang

- Internett grensesnitt (Gateway)
- lysport
- Ethernet kabel
- strømforsyning 230VAC/5VDC

1. TILKOBLING

Forbind den medleverte Ethernet-kabelen med ruter. Bruk kabelen til å forbinde strømforsyningen og internett grensesnittet (Gateway). Observer den grønne LED'en på internett grensesnittet (Gateway). Straks den lyser permanent er det blitt opprettet en forbindelse til serveren.



2. OPPRETT EN KONTO

Last ned myQ-appen i App Store eller Google Play. Gå til „Registretr“ og opprett en konto. Hvis du allerede har en konto, bruker du brukernavn og passord.



3. REGISTRER INTERNETPORTEN

Vælg internettgateway fra listen.

Angi serienummeret som ligger på bunnen av internettgatewayen når du blir bedt om det.

4. LEGG TIL MyQ-ENHETER

Vælg en enhet og følg instruksjonene på appen. Merk: Når du har lagt til en enhet, lyser det blå lyset på internettgatewayen og holder seg på.

Hjelp?

info@chamberlain.com

Tekniske data 830REV

Strømforsyning:	230V / 50Hz / 5VDC
Sendeeffekt:	<10 mW
Driftsfrekvens:	865.1 MHz / 856.8 MHz / 866.6 MHz
Forbindelse:	Ethernet

Tekniske data 771REV

Beskyttelses klasse:	IP44
Temperaturområde:	-40°C +60°C
Strømforbruk:	maks. 20mA
Område:	10m

Deponering

Våre elektriske og elektroniske apparater må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men må kastes på en forskriftsmessig måte i henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EU, for elektrisk og elektronisk avfall, for å sikre gjenvinning av materialene i apparatene. Separat innsamling av kasserte elektriske apparater gir en miljøvennlig avfallshåndtering og er fullstendig gratis for forbrukeren. WEEE-Reg.-Nr. i Tyskland: DE66256568.

Emballasje som blir til avfall hos private sluttbrukere, må sorteres adskilt fra blandet avfall i henhold til forskriftene. Emballasje må ikke kastes sammen med restavfall eller organisk avfall, og må heller ikke kastes i naturen.

Emballasjematerialer må sorteres etter materialtype og kastes i gjenvinningsbeholdere som er avsatt for slikt avfall, i henhold til lokale forskrifter.

Herved erklærer Chamberlain GmbH at radioustrustning 830REV er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: <https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/114ADOC-830REV-830REV-01-A-2021.pdf>

Internet Gateway kan endast användas med myQ Chamberlain-operatörer.

Innan du börjar du behöver

- En internetrouter
- En aktiv internetuppkoppling
- En ledig "Ethernet"-anslutning på din router Serienummer för internetgränssnitt "Gateway" (finns på enhetens baksida).
- En fotocell är ansluten till garageportens drivenhet. Om ingen fotocell är ansluten till drivenheten kan garageporten enbart öppnas.

⚠ VARNING

För att undvika allvarliga eller livshotande skador genom en garageport under stängning:


- Endast för sektionsportar!
- Låt aldrig barn leka med garageporten, fjärrkontrollen, väggbrytaren eller andra tillbehör.
- Kör garageporten endast när den är utan tekniska fel och ingen befinner sig under porten.
- Denna produkt tillåter drift av garageporten utan att se garageporten. Porten kan därför röra sig oväntat. Passera aldrig under en garageport i rörelse.
- Endast för privat bruk och att manövreras av personer som är utbildade i dess användning.
- Öppna dörrar på fordonet (baklucka) kan skjuta in i garageportsbanan och orsaka allvarliga skador på dörren eller fordonet.
- Serienummeret på baksidan av internetgränssnittet (gateway) är bara för dig. Låt inte andra människor få tag på serienummeret!
- För installations- och underhållsarbete på enheten så måste alltid stikkkontakten vara LÄTTTILLGÄNGLIG. Arbeta aldrig på strömförande delar.

Leveransomfang

- Internetgränssnitt (Gateway)
- fotocell
- Ethernet Kabel
- nätaggregat 230VAC/5VDC

1. ANSLUTNING

Anslut den medföljande Ethernet-kabeln till routern. Anslut till nätkabeln och internetgränssnittet (gateway). Observera den gröna lysdioden vid internetgränssnittet (gateway). När detta ljus är fast har anslutning till servern lyckats.



2. LOGGA IN

Ladda ner myQ-appen från App Store eller Google Play. Gå till „Registrera“ och skapa ett konto. Om du redan har en inloggning, logga in med ditt användarnamn och lösenord.



3. REGISTRERING AV INTERNET-GATEWAYEN

Välj Internet-gateway från listan.

Ange serienumret på baksidan av „Gateway“ så fort du blir ombedd.

4. LÄR DIG I MyQ-KOMPATIBLA ENHETER

Välj en enhet och följ appens instruktioner. Obs! När du har lagt till en enhet tänds den blå lampan på Internet Gateway och förblir tänd.

Hjälp?

info@chamberlain.com

Specifikationer 830REV

Strömförsörjning:	230V / 50Hz / 5VDC
Överföringseffekt:	<10 mW
Arbetsfrekvens:	865.1 MHz / 856.8 MHz / 866.6 MHz
Förbindelse:	Ethernet

Specifikationer 771REV

Skyddsklass:	IP44
Temperaturvariation:	-40°C +60°C
Strömförbrukning:	max. 20mA
Räckvidd:	10m

Avfallshantering

Våra elektriska och elektroniska enheter får inte kasseras tillsammans med hushållsavfallet och måste enligt WEEE-direktivet 2012/19/EU, för elektriskt avfall kasseras korrekt efter användning, för att säkerställa återvinning av materialen. Den separata bortskaffningen av elektrisk utrustning leder till en miljövänlig kassering och är helt gratis för konsumenten. WEEE-Reg.-Nr. i Tyskland: DE66256568.

Respektive förpackningar från privata slutanvändare måste enligt direktivet kasseras separat från hushållsavfallet. Förpackningarna får inte kasseras tillsammans med restavfall, organiskt avfall och absolut inte i naturen.

Förpackningsmaterialen måste, beroende på materialet, kasseras separat och i därför avsedda återvinningscontainere (vissa kommuner erbjuder särskilda återvinningsstationer).

Härmed försäkrar Chamberlain GmbH att denna typ av radioustrustning 830REV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga teksten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/114ADOC-830REV-830REV-01-A-2021.pdf>

Internet-yhdyskäytävää voidaan käyttää vain myQ Chamberlain -operaattoreiden kanssa.

Ennen kuin aloitat / Tarvitset

- Internetreitittimen
- Aktiivisen internetyhteyden
- Vapaan ethernetportin reitittimelläsi Internet -iitännän "yhdyskäytävän" sarjanumeron (laitteen kääntöpuolella).
- Valokennon liitetynä autotallinoven käyttölaitteeseen. Jos valokennoa ei ole liitetynä, saadaan autotallinovi vain auki.

⚠ VAROITUS

Välttääksesi vakavia tai kuolettavia tapaturmia sulkeutuvan autotallinoven johdosta:


- Vain osiin jakautuville autotallinoville!
- Älä anna lasten koskaan leikkiä autotallinovella, kaukosäätimellä, seinäkytkimillä tai muilla tarvikkeilla.
- Käytä autotallinovea vain, kun se on teknisesti kunnossa ja älä koskaan oleskele oven alapuolella.
- Tämä tuote mahdollistaa autotallinoven ohjauksen ilman, että voidaan nähdä autotallinovea. Ovi voi siksi liikkua odottamatta. Älä koskaan kulje liikkuvan autotallinoven läpi.
- Tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön ja vain perehdytetty henkilöt saavat käyttää sitä.
- Aukinaiset ajoneuvon ovet (takakontti) voivat ulottua autotallinoven kulkureitille ja aiheuttaa vakavia vaurioita autotallinoven tai ajoneuvoon.
- Sarjanumero internetiitännän (yhdyskäytävän) kääntöpuolella on henkilökohtaisesti vain sinulle. Sarjanumerot eivät saa joutua asiattomien haltuun!
- Laitteelle tehtäviä asennus- tai huoltotöitä varten liittimeen on aina oltava helppo PÄÄSY. Älä koskaan työskentele jännitteenalaisen laitteen parissa.

Toimituksen sisältö

- Internetiitännä (yhdyskäytävä)
- Valokenna
- Ethernet-kaapeli
- verkko-osa 230 VAC / 5 VDC

1. LIITÄNTÄ

Yhdistä mukana toimitettu ethernetkaapeli reitittimen kanssa. Yhdistä kaapeilla verkko-osa ja internetiitännä (yhdyskäytävä). Tarkkaile vihreää lediä internetiitännässä (yhdyskäytävä). Niin pian kun tämä palaa jatkuvasti, on yhteys serveriin kanssa tullut onnistuneesti kuntoon.



2. LUO TILI

Lataa myQ-sovellus App Storesta tai Google Playsta. Mene „Rekisteröidy“ ja luo tili.



3. REKISTERÖINTI

Valitse luettelosta Internet-yhdyskäytävä. Kirjoita Internet-yhdyskäytävän alaosassa oleva sarjanumero pyydettyäessä.

4. MyQ YHTEENSOPIVIEN LAITTEIDEN OPETTAMINEN

Valitse laite ja seuraa sovelluksen ohjeita. Huomaa: Kun olet lisännyt laitteen, Internet-yhdyskäytävän sininen valo syyttyä ja pysyy päällä.

Apula ?

info@chamberlain.com

Specifikationer 830REV

Strömförsörjning:	230V / 50Hz / 5VDC
Överföringseffekt:	<10 mW
Arbetsfrekvens:	865.1 MHz / 856.8 MHz / 866.6 MHz
Förbindelse:	Ethernet

Specifikationer 771REV

Skyddsklass:	IP44
Lämpötila-alue:	-40°C +60°C
Virrankulutus:	maks. 20mA
Kantama:	10m

Käytöstäpoistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteitamme ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ne on hävitettävä käytön jälkeen sähkö- ja elektroniikkalaitteidestamme annettuihin direktiivien 2012/19/EU mukaisesti, jotta varmistetaan materiaalien asianmukainen kierrätys. Sähkö- ja elektroniikkalaitteidestamme erillisessä edistävällä ympäristön kannalta järkevästi hävittämistä ja on kuluttajalle täysin maksutonta. WEEE-rekisterinumero Sakossa: DE66256568.

Yksityisten kuluttajien jätteenä syntyvät pakkaukset on direktiivin mukaisesti kerättävä erillään sekajätteestä. Pakkauksia ei saa hävittää sekajätteeseen, biojätteeseen tai luontoon. Materiaalista riippuen pakkausmateriaalit on hävitettävä erikseen tästä tarkoitusta varten varattuihin kierrätysasioihin.

Chamberlain GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 830REV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <https://chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/CE/114ADOC-830REV-830REV-01-A-2021.pdf>